

Fonksiyon:**1. Basınca Dayanıklılık:**

Park kilidi, aşağı (kapalı) konumdayken zarar görmeden 2 tonluk yuvarlanma kuvvetine dayanabilir.

2. Kendinden Kilitleme:

Park kilidi yukarıda veya aşağıda olduğunda, kullanıcı dışında hiç kimse durumunu kalıcı olarak değiştiremez.

3. Sızdırmazlık:

IP koruma seviyesi 67'dir. Bu sayede toz girişini tamamen engeller ve suyla yıkama sırasında oluşabilecek hasarları önler.

4. Manuel Kontrol:

Batarya enerjisi kesildiğinde veya servis durumunda, park kilidinin sallanma kolu çekilerek/basılarak manuel kontrol sağlanabilir. Böylece batarya, şarj ve bakım için kolayca çıkarılabilir.

5. Dirence Karşı Güç Kesme:

Harici kuvvetler park kilidinin kaldırılmasını zorlaştırdığında, elektrik motorunun zarar görmesini önlemek için otomatik olarak güç kesilir.

UZAKTAN KUMANDALI PARK BARIYERİ

Bu park bariyeri; şık tasarımı, yenilikçi yapısı, kolay kontrolü, güçlü fonksiyonu ve yüksek güvenilirliği ile öne çıkar. Park yerinin kötüye kullanımını etkili şekilde önleyebilir. Site, alışveriş merkezi, otel, ofis ve havaalanı gibi üst düzey alanlarda park yönetimi için iyi bir yardımcıdır.

Teknik Özellikler:

- **Gerilim:** 6VDC
- **Bekleme Akımı (Statik):** ≤ 0.8 mA
- **Çalışma Akımı:** ≤ 0.85 A
- **Yükselme Süresi:** ≤ 5 saniye
- **Yükselmiş Yükseklik:** 400 mm
- **İndirilmiş Yükseklik:** 80 mm
- **Uzaktan Kumanda Mesafesi:** ≤ 50 m
- **Çalışma Sıcaklığı:** $-25^{\circ}\text{C} \sim +55^{\circ}\text{C}$
- **Boyutlar:** 450 × 450 × 80 mm
- **Ağırlık:** 7 kg
- **Su Geçirmezlik:** IP67

Uygulama:

Uzaktan kumanda düğmesine basarak park bariyerini kaldırabilir veya indirebilirsiniz. Bariyer kolu engellenirse, elektrik motorunun zarar görmesini önlemek için güç koruması devreye girer.

Batarya düşük olduğunda LED gösterge yanıp sönerek kullanıcıyı uyarır ve pilin değiştirilmesi gerektiğini bildirir.

Batarya tamamen biterse, bariyer manuel olarak kaldırılıp indirilebilir.

Uzaktan Kumanda Eşleştirme Yöntemi:

Gücü bağlayın, LED yaklaşık 3–5 saniye yanar. Bu süre içinde önce **açma (unlock)** tuşuna, ardından **kilitleme (lock)** tuşuna basın. LED'in yanıp sönmesi eşleştirmenin başarılı olduğunu gösterir.

Aksesuarlar:

- 1 adet park bariyeri
- 2 adet uzaktan kumanda
- 2 adet kapak anahtarı
- 3 adet genleşme (dübel) civatası
- 1 adet kullanım kılavuzu

Montaj:

Park bariyerinin, park alanı girişinin ortasına ve düz, kuru beton zemine monte edilmesi önerilir.

A. Bariyer kolunu elle kaldırın, kilidi anahtar ile açın ve üst kapağı çıkarın.

B. Zemine, bariyer temelindeki montaj deliklerine göre **12 mm çapında ve 50 mm derinliğinde** delikler açın. M8 genleşme civatalarını yerleştirin.

C. Temel ara parçalarını (spacer) civataların üzerine yerleştirin. Bariyeri konumlandırıp civataları sıkarak sabitleyin.

D. Kullanımdan önce pil kutusuna **4 adet D tipi pil** yerleştirin. Pil kapağını kapatın, ardından fişi bariyer soketine takın ve kabloları düzenleyin.

E. Üst kapağı takın. Sabitleme bloklarının düzgün oturduğundan emin olun (şemaya göre kapağı öne doğru itin). Ardından üst kapağı kilitleyin.

6. Güç Yetersizliği Uyarısı:

Park bariyeri çalıştıramayacak kadar güç düşük olduğunda, LED ışığı yanıp sönerek kullanıcıya pili zamanında şarj etmesini veya değiştirmesini hatırlatır.

7. Harici Kuvvet Durumu ve Sıfırlama:

Bariyer kolu kaldırma sırasında dış bir kuvvetle zorla aşağı bastırılırsa, ön/arka açısı değişir ve bariyer, uygulanan kuvveti kaldırmak için alarm verir veya kullanıcıyı uyarır.

Bariyer kolu yaklaşık **5–7 saniye** sonra otomatik olarak sıfırlanır.

8. Hırsızlıđa Karşı Koruma:

Bariyerin zemine sabitlendiđi temel, geniş bir dış kapak ile korunur. Bu kapak yalnızca kullanıcı tarafından anahtar ile açılabilir, böylece hırsızlıđa karşı koruma sağlanır.